【GS wave 設定マニュアル】

iPhone 版

APP Store から、「**GS Wave**」というソフトを検索してインストール(導入)します。GS Wave というソフトは無料です。 その後、Voiplus(ボイプラス)の電話設定をご案内いたします。 快適な使い方のコツもご案内しますので、ご覧くださいませ。

<u>1. GS Wave インストール</u>

1-1. 「App Store」をタップして開きます。



1-2. 右下にある、「検索」ボタンをタップしてください。



1-3. 検索画面が表示されます。

検索				
Q				
トレン	ド検索			
キャプ	テン翼 た	たかえド	リームチー	Ъ
シノア	リス			
パズド	5			
lineマン	ノガ			
SUL	みゅーじ	.		
with				
	8	۲	Ú	Q
Today	ゲーム	App	アップデート	検索

1-4. 検索フォームに、「gs wave」とローマ字で入力します。 この時のスペースは空白を入力して下さい。

入力後、「検索」ボタンをタップしてください。



1-5. Grandstream Wave ソーシャルネットワーキングと表示されますので、このソフトを iPhone にインストールします。 雲の↓矢印のマークをタップしてください。



1-6. 雲のマークがグルグル回る表示に変更されます。



「開く」というボタンが表示されましたら、インストール(導入)は完了です。



2. GS Wave の設定

2-1. 「**開く**」をタップして GS Wave を起動してボイプラスの設定を行います。 常時、着信待ちにするには、GS Wave を起動したままにしてくださいね。



2-2. 「"GS Wave"が連絡先へのアクセスを求めています」と表示されますので、「OK」をタップして連絡先へのアクセスを 許可してください。



2-3. 次に、「"GS Wave"は通知を送信します。よろしいですか?」と表示されますので、「許可」をタップしましょう。



2-4. これで、GS Wave が起動されました。これから設定を行います。 すべて英語ですが、このマニュアルの通りにやれば大丈夫です。 では、一番下の右端にある、ギヤーのマーク「**Settings**」をタップします。

Call	History Misse	d
Ν	o call history	ļ
Enter Phone Num	ber 2 ABC	X 3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz
*	0 +	#
Ontacts Conf	Keypad M	essages

2-5. すると、なにやらわけのわからない英語が5行表示されます。

この一番上の行にある、「Account Settings」をタップします。

Account S	Settings		
			>
Advanced	Setting	IS	>
Custom S	ettings		>
About Ver	rsion		>
Debug			>
\bigcirc		(:::)	•

2-6. Account Settingsの詳細が表示されます。でも何も設定していませんので、下の方は空白ですね。 そこで、右上にある「+」プラス(足し算のマーク)をタップします。



- 2-7. 「Add New Account」という画面が表示されます。
- タイトルも入れて、4行目にある「SIP Account」をタップしてください。

<	Add	New Acc	ount			
Generic Ad	ccounts					
UCM Acc	UCM Account (Scan QR Code)					
UCM Acc	UCM Account (Select QR Code Image)					
SIP Accou	unt			>		
VOIP Prov	iders					
123Cloud	I			123Cloud		
1VOIP 4 A	ALL & SW	VISS		ar ins		
42NETM	edia			4		
A1				<i>I</i> A¹		
(\mathcal{Q})				•		
Contacts	Conf	Keypad	Messages	Settings		

2-8. ここで確認です。メニューは、「Add New Account」詳細画面が表示されています。 ここが設定の部分ですので、画面をご確認くださいませ。

<	Add New Account 🗸				
Account	Name				
SIP Serve	er		IPv4:port/	[IPv6]:	
SIP User	ID				
SIP Auth	enticatio	n ID			
Password	d				
Voicemai	il UserID				
Display N	lame				
\bigcirc				•	
Contacts	Conf	Keypad	Messages	Settings	

2-9. Voiplus の登録メールを iPhone で受信されている方は、ホームボタンを押してメールに切り替えてください。 パソコンで登録された方は、パソコンメールを iPhone メールに転送してコピペすることをお勧めします。

[VoiP+ 登録完了] サービスのご案内 というメールを開いてください。



2-10. 内容は、「ボイプラスへようこそ。アカウントの登録が完了いたしましたので下記ご案内申し上げます。」 というメールです。このメールの9行目に記載されている「SIP アカウント」の右側の<u>7桁の数字</u>をコピーしてください。 コピーされる際に、前後に余分な空白が選択されていないか注意して下さい。 パソコンメールの方は、半角数字ですので iPhone にこの数字を入力します。



2-11. SIP Server と Password を除いて入力またはペーストしましょう。

- (1) Account Name に SIP アカウントの 7 桁の数字を入力します。
- (2) SIP User ID に SIP アカウントの 7桁の数字を入力します。

(3) SIP Authentication ID に SIP アカウントの 7 桁の数字を入力します。

Voicemail UserIDとDisplay Name は空白のままで結構です。

Add New /	Add New Account		
Account Name	########		
SIP Server	IPv4:port/[IPv6]:		
SIP User ID	########		
SIP Authentication ID	########		
Password			
Voicemail UserID			
Dienlay Name			

2-12. 次に SIP パスワードの設定をします。メールの 10 行目に記載されている「SIP パスワード」をコピーしてください。



2-13. SIP パスワードにペーストまたは入力します。

パソコンメールによる入力の場合は、パスワードに空白は存在しない。

小文字の「I」エルと大文字の「I」アイ。数字の「O」ゼロと大文字の「O」オー。を間違えないようにしてください。

すべて半角の大文字と小文字のアルファベットまたは数字です。

これを「Password」にペーストまたは入力します。

< Add 1	Add New Account 🗸		
Account Name		##	######
SIP Server		IPv4:port/[IPv6]:
SIP User ID		##	######
SIP Authentication	ID	##	######
Password		•••••	•••••
Voicemail UserID			
Display Name			

※ペーストの方が断然楽です。 小文字の「I」エルと大文字の「I」アイ、 数字の「O」ゼロと大文字の「O」オー、 が分からない場合は、パソコンメールを iPhone メールに転送して コピペすることをお勧めします。

2-14. 次に SIP サーバーの設定をします。

メールの 11 行目に記載されている「**SIP サーバー**」をコピーします。



2-15.「SIP Server」にペーストまたは入力します。すべて半角文字です。

<	Add New Account 🗸							
Account Name			#	######				
SIP Server s			sp.voi	plus.net				
SIP User ID			#	######				
SIP Authentication ID #####			######					
Password	Password		•••••	•••••				
Voicemai	Voicemail UserID							
Display Name								
Q Contacts	Conf	Keypad	Messages	Settings				

2-16. 完了しましたら、最後に右上にある「マ」チェックマークをタップして下さい。 これを忘れると保存されませんので、再度コピペまたは入力して下さい。

< Add New Account						
Account	Account Name			######		
SIP Serve	SIP Server			plus.net		
SIP User	SIP User ID			######		
SIP Authe	SIP Authentication ID			######		
Password	Password		•••••			
Voicemai	l UserID					
Display N	ame					
Q	(R)	Keypad	(E) Massagas	Settions		

2-17. これで基本的な設定は終わりです。

画像のように、右上の人間のマークに緑色が点灯していれば、接続完了です。

Call	History Misse	d (<u>\$</u> #)###
Ν	No call history	!
or Phone Nur	aber	
er Phone Nun 1	nber 2 ABC	3 DEF
er Phone Num 1 4 GHI	nber 2 ABC 5 JKL	3 DEF 6 MNO
er Phone Num 1 4 GHI 7 PQRS	nber 2 ABC 5 JKL 8 TUV	3 DEF 6 MNO 9 WXYZ

2-18. WiFi 接続以外の 3G4G(LTE)等でご利用される場合、画面右下の「Settings」から 「Advanced Settings」を開いて、「WiFi Only」を <u>OFF</u>にしてください。

Settings						
Account S	ettings			>		
Advanced	Setting	IS		>		
Custom S	ettings			>		
About Ver	sion			>		
Debug				>		
Q	Q	(;;;;)		ø		
Contacts	Conf	Keynad	Messages	Settings		

<	Adva	nced Se	ttings			
General Se	ettings					
Random Port						
STUN Ser	ver Sett	ings		>		
Call Setting	gs					
DND				\bigcirc		
DND Sett	Settings Block 24 Hours >					
Network S	Network Settings CC&OFFCLate					
WiFi Only				\bigcirc		
QoS Settings						
(2)	9		(\blacksquare)	*		
Contacts	Conf	Keypad	Messages	Settings		

<u>3. ご案内</u>

日本国内通話は、市外局番から入力すればかけられます。 国際電話は、002+国番号+ゼロを除いた市外局番+電話番号 でかけられます。

iPhone5s などはネットワークを WiFi に切り替えた時などに切断されることがあります。 GS Wave の再起動が必要になりますが、その場合は、WEB サイトでメンバーログインして「**レジストアラート**」をオンにすれば、 切断時にメールで通知してくれます。

プリペイドでご利用の場合は、デポジット金額がゼロ円未満になれば自動的に停止されて、それ以上、お金がかかることはありません。安心してご利用頂けます。

この度は、ボイプラスをご利用頂き、誠にありがとうございます。 シェア着信番号はリクエストに応じて可能な国であれば設置いたしますので、リクエストお待ちしております。